

Выбор интерфейса



USB-COM



USB



RS-232

Выбор языка



США



Италия



Германия



Испания



Франция



Россия



Англия



Украина



Дания



Турция

Переключение регистра



Отключить



Верхний регистр



Нижний регистр

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ СКАНЕР SR300NM-CR

Серия: ScanRanger

CUSTOM S.p.A, Via Berettine, 2/B, Fontevivo, Parma, Italy
ООО «КАСТОМ», г. Москва, 1-ый Грайвороновский пр-д, 20/36
тел: +7 495 956 93 36, www.ladon.ru, info@ladon.ru

CUSTOM®

Сопряжение базы со сканером

1. Отключите базу сканера от компьютера.

2. Режим Bluetooth SPP.

3. Режим сопряжения базы сканера.

4. Подключите базу сканера к компьютеру.

5. Режим сопряжения.

После успешного сопряжения сканер издаст звуковой сигнал, а светодиод загорится синим цветом и перестанет мигать.

Сопряжение с мобильными устройствами

Нижеследующие штрих-коды для сопряжения сканера с мобильным устройством iOS или Android. При сопряжении с iOS быстро дважды нажмите курок сканера, чтобы переключить экранную клавиатуру.

Если вы ранее сопрягали сканер с этим мобильным устройством, то перейдите в настройки Bluetooth и удалите сопряжение.

1. Удалить предыдущее сопряжение.

2. HID режим.

3. Режим сопряжения.

4. Откройте настройку Bluetooth на устройстве и подключитесь к "Bluetooth-сканеру".

После успешного сопряжения сканер издаст звуковой сигнал, а светодиод загорится синим и перестанет мигать.

Индикация сканера и звуковые сигналы

Синий	Быстро мигает	Режим сопряжения
Синий	Медленно мигает	Нет связи
Красный или синий	Горит	Питание включено Готов к сканированию
Повторяющийся звуковой сигнал		Низкий заряд батареи
Зеленый	Горит	Идет зарядка
Оранжевый	1 вспышка 1 звуковой сигнал	Низкий заряд батареи
Оранжевый	2 вспышки 2 звуковых сигнала	Успешное сканирование в режиме сохранения в память
Оранжевый	4 вспышки 4 звуковых сигнала	Вне диапазона сканирования

Индикация базы

Синий	Быстро мигает	Режим сопряжения
Синий	Медленно мигает	Нет связи
Синий	Гори	Сканер подключен
Красный	Горит	Питание включено
Зеленый	Горит	Идет зарядка

Изменение BLUETOOTH имени сканера

Создать штрих-код с командой и присваиваемым именем сканера и отсканировать его.
%%BT_NAME=ADCB
"ADCB " изменяемая часть с настраиваемым именем.

Ввод с экранной клавиатуры

iOS клавиатура вкл/выкл
Переключение между сканированием штрих-кодов и вводом с экранной клавиатуры для iOS мобильных устройств.

Активация iOS «Горячих Клавиш»
Позволяет нажатием курка сканера переключаться на экранную клавиатуру устройства IOS.

Опция автоматического повторного подключения

5 минут	1 минута
10 минут	20 минут

Установка режима вибрации

Включить	Выключить
----------	-----------

Режим «сна»

Время работы сканера перед уходом в режим «сна»

2 минуты	5 минут
10 минут	20 минут
Никогда	Откл. питание

Режим сохранения в память

Находясь в режиме сохранения данных в память, сканер будет хранить все штрих-коды, отсканированные до сканирования штрих-кода "Передача данных"

Вход в режим сохранения	Передача данных
Передать количество сохраненных штрих-кодов	Удалить сохраненные данные
Выход из режима сохранения в память	